

# BS15003E-S

## Osnovni podaci o agregatu

<b>Stand by snaga</b>	15 kVA (12 kW)
<b>Prime snaga</b>	13,5 kVA (10,8 kW)
<b>Napon</b>	230/400 V
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Start</b>	elektro start
<b>Nivo buke</b>	70 dB na 7 m
<b>Dimenzije (DxŠxV)</b>	1200x650x1400 mm
<b>Masa</b>	160 kg
<b>Rezervoar</b>	30 l
<b>Autonomija</b>	6 h

Motor		Generator	
<b>Proizvođač</b>	Briggs&Stratton	<b>Proizvođač</b>	Linz Electric
<b>Model</b>	Vanguard 3864	<b>Model</b>	E1S11M B
<b>Pogonsko gorivo</b>	Benzin	<b>Snaga generatora</b>	13,5 kVA
<b>Vsta hlađenja</b>	Vazdušno	<b>Regulacija napona</b>	Compound / ± 4%
<b>Snaga motora</b>	23 hp	Kontroler	
<b>Broj obrtaja</b>	3000 rpm	<b>Proizvođač</b>	Datakom
<b>Zapremina</b>	627 cc	<b>Model</b>	DKG-207

**Oprema prema zahtevu kupca:** točkići za lakši transport, ručke za guranje, orman za automatsko prebacivanje mreža agregat



### Dokumentacija

Kompletna dokumentacija, upustvo za rukovanje i održavanje kao i šeme veze dostupne logovanjem na sajtu [www.energoglobal.com](http://www.energoglobal.com) ili kod lokalnog dilera.

### Primenjeni standardi

Agregat je asembliran u skladu sa sledećim standardima: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, 2000/14/CE.

Energoglobal je u potpunosti akreditovan ISO 9001:2008.

