

LDA10001E-S

Osnovni podaci o agregatu

Stand by snaga	10 kVA (10 kW)
Prime snaga	8 kVA (8 kW)
Napon	230/400 V
Frekvencija	50 Hz
Start	elektro start
Nivo buke	75 dB na 7 m
Dimenzije (DxŠxV)	1200x650x1400 mm
Masa	250 kg
Rezervoar	18 l
Autonomija	6 h

Motor		Generator	
Proizvođač	Lombardini Antor	Proizvođač	Linz Electric
Model	4LD640	Model	E1C11M B
Pogonsko gorivo	Dizel	Snaga generatora	10 kVA
Vsta hlađenja	Vazdušno	Regulacija napona	Kondezator
Snaga motora	14.3 hp	Kontroler*	
Broj obrtaja	3000 rpm	Proizvođač	Datakom
Zapremina	638 cc	Model	D200

Oprema prema zahtevu kupca: točkići za lakši transport, ručke za guranje, *orman za automatsko prebacivanje mreža agregat



Dokumentacija

Kompletna dokumentacija, upustvo za rukovanje i održavanje kao i šeme veze dostupne logovanjem na sajtu www.energoglobal.com ili kod lokalnog dilera.

Primenjeni standardi

Agregat je assembliran u skladu sa sledećim standardima: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, 2000/14/CE.

Energoglobal je u potpunosti akreditovan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

