

LDA10003E-S

Osnovni podaci o agregatu

| | |
|-------------------|------------------|
| Stand by snaga | 10 kVA (8 kW) |
| Prime snaga | 9 kVA (7,2 kW) |
| Napon | 230/400 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Start | elektro start |
| Nivo buke | 75 dB na 7 m |
| Dimenzije (DxŠxV) | 1200x650x1400 mm |
| Masa | 250 kg |
| Rezervoar | 18 l |
| Autonomija | 6 h |

| Motor | | Generator | |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Proizvođač | Lombardini Antor | Proizvođač | Linz Electric |
| Model | 4LD640 | Model | E1S11M AS |
| Pogonsko gorivo | Dizel | Snaga generatora | 11.5 kVA |
| Vsta hlađenja | Vazdušno | Regulacija napona | Compound / ± 4% |
| Snaga motora | 14.3 hp | Kontroler* | |
| Broj obrtaja | 3000 rpm | Proizvođač | Datakom |
| Zapremina | 638 cc | Model | D200 |

Oprema prema zahtevu kupca: točkići za lakši transport, ručke za guranje, *orman za automatsko prebacivanje mreža agregat



Dokumentacija

Kompletna dokumentacija, upustvo za rukovanje i održavanje kao i šeme veze dostupne logovanjem na sajtu www.energoglobal.com ili kod lokalnog dilera.

Primenjeni standardi

Agregat je assembliran u skladu sa sledećim standardima: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, 2000/14/CE.

Energoglobal je u potpunosti akreditovan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

